

Oscyloskop na bazie PC 2-kanały / 25 MHz

Niezobowiązująca informacja z www.conatex.pl z dn. 09.05.2025/DE1

Nr art.: 1144018



to strony z
produktem

1.205,89 zł brutto

Ten nowo opracowany dwukanałowy PC-oscyloskop jest idealny do zastosowań mobilnych na laptopie lub do zastosowań, gdzie wymagany jest mały, lekki i sprawny oscyloskop. Dane odczytywane są w czasie rzeczywistym poprzez złącze USB na komputerze. Dostawa zawiera płytę CD z oprogramowaniem do sterowania i rejestracji danych. Urządzenie posiada 20 trybów automatycznych pomiarów, jak również funkcje matematyczne (+, -, *, /, odwrotny), FFT i tryb XY.

Wymagania systemowe:

PC z Windows XP/Vista/7/8

Dane techniczne:

Szerokość pasma: 25 MHz

Tryby pomiarowe: normalny, wartości szczytowe, uśredniony

Próbkowanie na kanał: 100 MSa/s

Sprężanie: AC, DC, GND

Impedancja wejściowa: $1\text{ M}\Omega \pm 2\%$ / $10\text{ pF} \pm 5\text{ pF}$

Maks. napięcie wejściowe: 400 V DC lub ACss/pp

Czułość pionowa: 2 mV - 5 V/Skt./DIV

Czas narastania: < 14 ns

Dokładność DC: $\pm 3\%$

Skala pozioma: 5 ns/Skt./DIV - 100 ns/Skt./DIV

Rodzaje wyzwalania: Alternate/Edge/Video/Pulse/Slope

Tryby wyzwalania: Single, Normal, Auto

Wielkość pamięci: 5000 wartości

Zasilanie: 5 V DC USB

Wymiary:

CONATEX-DIDACTIC Pomoce Naukowe Sp. z o.o. – Urządzenia dydaktyczne do nauk przyrodniczych i technicznych

ul. Powstańców Śląskich 103 lok. 1 – 01-355 Warszawa

Telefon: 22 2288851 – faks: 22 2288852 – e-mail: biuro@conatex.pl – www.conatex.pl

NIP: 5222999797 – REGON: 146338355, KRS 0000435664 – Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 PLN

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Prezes Zarządu Spółki: Christoph Wolfspenger

Oscyloskop na bazie PC 2-kanały / 25 MHz

Niezobowiązująca informacja z www.conatex.pl z dn. 09.05.2025/DE1

Nr art.: 1144018

170 x 120 x 18 mm (dł. x szer. x wys.)

Masa:

260 g

Zawartość:

Oscyloskop PC, 2 sondy (1:1 i 10:1), przewód USB, 2 przewody BNC, zasilacz, instrukcja obsługi, CD z oprogramowaniem.